



Specificaties Noxion LED Floodlight Beamy V2.0 Zwart 50W 4500lm 120D - 840 Koel Wit | IP65 - Bewegingssensor - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |   |
|------------------|---|
| Artikelnummer    | 242085  |
| EAN              | 8719157033190                                     |
| Merk             | Noxion  |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Floodlight Beamy V2.0 50W 4000K Sensor |
| Garantie         | 4 jaar  |
| Energielabel     | F   |
| Levensduur (uur) | 25000   |

## Technische Informatie

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Technologie           | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                     |
| Dimbaar               | Nee, niet dimbaar           |
| Lumen per watt        | 90                          |
| Gradenbundel (graden) | 120                         |
| Kleurcode             | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                         |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                |
| Powerfactor           | >0.90                       |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouw                     |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                 |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Behuizing                | PC (Polycarbonate)         |
| Kleur behuizing          | Zwart                      |

## Afmetingen

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 225 |
| Breedte (mm) | 283 |
| Hoogte (mm)  | 66  |

## Sensor Informatie

---

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Sensortype | Bewegingssensor, Lichtsensor |
|------------|------------------------------|